

## Modulo BlueLinQ DO-8 (CA 821)

BlueLinQ DO-8 è un modulo di espansione uscite per la Centralina BlueLinQ, not stand alone.

BlueLinQ DO-8 consente l'espansione sino ad un massimo di 8 uscite digitali. Le uscite digitali sono alimentate esternamente in 2 gruppi da 4 uscite, e ciascuna uscita ha un amperaggio max di 1 A (4 A per tutte le uscite).

L'unità è collegata al sistema tramite connessione BUS. Il collegamento BUS avviene tramite una installazione su basetta DIN back-plane, che viene utilizzata anche per alimentare i singoli moduli.



### Specifiche tecniche

#### Descrizione

Temperatura ambiente operativo	da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F)	
Temperatura ambiente di stoccaggio	da -30 a +80 °C (da -22 a +176 °F)	
Montaggio	Guida DIN 35 mm (1.378 pollici)	
Grado di protezione	IP20	
Materiale cassa esterna	Poliamide, UL 94 V-0	
Dimensione L x A x P	17.6 x 99 x 113.65 mm (3.90 x 0.69 x 4.74 pollici)	
Umidità	0-95 % RH non condensata	
Potenza e Connessione BUS	Basetta Back-Plane DIN	
Alimentazione	10-30 VDC, Sistema alimentato da Class 2, SELV	
Assorbimento	<1 W	
Categoria di installazione	CAT I	
Grado di inquinamento	2	
Numero di canali	8 (2 gruppi di 4 canali alimentati esternamente)	
Canali di alimentazione	10-30 VDC, Sistema alimentato da Class 2, SELV	
Livello di tensione in uscita	10-30 VDC (Alimentazione esterna tramite alimentatore a canale)	
Amperaggio in uscita	Massimo 1 A per canale, solo sourcing. Massimo 4 A per tutte le uscite	
Power/Bus connectivity indicator	LED bicolore: rosso fisso = offline. Rosso lampeggiante = errore di comunicazione. Verde fisso = connesso. Verde lampeggiante = in attesa di connessione.	
Channel indicator	LED state	Off On
	Channel state	Low High
Altitudine max.	2000 m (6560 ft)	
Certificazioni	    	

---

[sulzer.com](https://www.sulzer.com)

---

Modulo BlueLinQ DO-8 (CA 821) it 04.2024, Copyright © Sulzer Ltd 2024

Questo documento contiene informazioni indicative che non costituiscono garanzia o impegno di alcun tipo. Per avere chiarimenti sulle condizioni di garanzia offerte con i nostri prodotti siete pregati di contattarci direttamente. Le istruzioni d'uso così come le prescrizioni di sicurezza sono fornite separatamente. Tutte le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso.